

A vadetető felszerelése

Felszerelési javaslatok

A vadetető felszerelhető:

- közvetlenül erős faágra,
- két fa közé kifeszített tartóra,
- háromlábú állványos kialakítással.

Telepítési javaslatok

1. A csiga rögzítése után próbaként üresen húzza fel a vadetetőt.
2. Ellenőrizze, hogy a lopásgátló (3 ágú kampó) és a rögzítőelemek megfelelően tartanak.
3. A drótkötél hosszát a bilincsekkel állítsa be.
4. A megfelelő beállításnál a kötélev és a kötélvég között kb. 1,5 méter távolság legyen.
5. A bilincseket minden esetben erősen húzza meg.
6. Az első feltöltés előtt végezzen próbaemelést és terhelésellenőrzést.

Akkumulátor behelyezése

1. Húzza ki a kupola alját tartó csapot.
2. A kupolát két rögzítő bütyök is tartja.
A szórófej karimáját enyhén nyomja össze, így a kupola lehúzható.
3. Az akkumulátorfiókba helyezzen:
 - 6 V-os,
 - kb. 4 Ah kapacitású akkumulátort.
4. A piros sarut a „+” pólusra,
a fekete sarut a „-” pólusra csatlakoztassa.

Figyelem

A saruk biztonsági lecsúszás-gátlóval vannak ellátva.

Eltávolításkor a csatlakozó oldalirányú elnyomásával a saru közepén található biztosító kiold, így a csatlakozó könnyedén lehúzható.

A szórófej programozása

A vezérlés CR2032 gombelem használatára is alkalmas, amely akkumulátorcsere esetén megőrzi az addig programozott adatokat.

A rendszer napi maximum 6 szórási időpont programozását támogatja.

Pontos idő beállítása

1. Nyomja meg a **HR** és **MN** gombokat.
 2. A kijelzőn állítsa be a pontos időt.
 3. Rövid gombnyomással óránként vagy percenként változtatható az érték.
-

Szórási időpontok beállítása

1. Nyomja meg a **PROG** gombot.
 2. Megjelenik a **SPIN TIME** felirat és az adott programhely száma.
 3. A **HR** és **MN** gombokkal állítsa be a kívánt időpontot.
-

Szórási időtartam beállítása

1. Nyomja meg ismét a **PROG** gombot.
2. Állítsa be a szórás időtartamát másodpercben.
3. Ha az adott időpontban nem szeretne szórást, állítsa az értéket **OFF** állásra.

Kiszórt takarmány hozzávetőleges mennyisége

Szórási idő	Takarmány mennyiség
4 mp	kb. 0,34 kg
6 mp	kb. 0,45 kg
8 mp	kb. 0,68 kg
10 mp	kb. 0,91 kg
12 mp	kb. 1,13 kg
14 mp	kb. 1,36 kg
16 mp	kb. 1,59 kg
18 mp	kb. 1,81 kg

A működés tesztelése

1. Nyomja meg a **TEST** gombot.
2. A kijelző 10 másodperces visszaszámlálást indít.
3. Ezután a szórófej rövid időre működésbe lép.

A teszt segít a megfelelő szórási mennyiség beállításában.

A visszaszámlálás alatt a TEST gomb újbóli megnyomásával a folyamat megszakítható.

Karbantartás

A biztonságos működés érdekében rendszeresen:

- ellenőrizze a bilincsek meghúzását,
 - vizsgálja át a drótkötelet sérülések után,
 - tisztítsa meg a szórófejet,
 - ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét,
 - nézze át a csiga állapotát.
-

Kósa Imre Gábor

Tel.: +36 30 445 8816

Email: kosaimregabor@gmail.com